

ЗЭТАРУС

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТА

Проводник заземляющий П



8 800 201-23-42
nzeta.ru




ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ

Используются для заземления металлических конструкций, кабельных трасс, корпусов машин, аппаратов, щитов.

Проводник заземляющий изготавливается из гибкого медного многожильного луженого провода с одним или с двумя медными лужеными наконечниками ТМЛ.

Возможно изготовление нестандартных длин и сечений



Технические характеристики	
▶ Сечение провода	от 6 до 25мм ²
▶ Климатическое исполнение	УХЛ 3
▶ Материал	Медь с покрытием олово-висмут

Артикул	Тип изделия	Сечение провода мм ²	Длина провода мм	Количество наконечников	Диаметр
					конт. стержня D, мм
zeta11210	П-1	6	308	1	5
zeta11213	П-150	6	150	2	5
zeta11215	П-200	6	200	2	5
zeta11216	П-250	6	250	2	5
zeta11219	П-300	6	300	2	5
zeta11220	П-350	6	350	2	5
zeta11221	П-400	6	400	2	5
zeta11225	П-500	6	500	2	5
zeta11226	П-550	6	550	2	5
zeta11228	П-650	6	650	2	5
zeta11229	П-700	6	700	2	5
zeta11230	П-750	6	750	2	5
zeta11234	П-800	6	800	2	5
zeta11234	П-900	6	900	2	5
zeta11211	П-1000	6	1000	2	5
zeta11214	П-1500	6	1500	2	5
zeta11284	П-200	16	200	2	8
zeta11260	П-300	16	300	2	8
zeta11261	П-400	16	400	2	8
zeta11262	П-500	16	500	2	8
zeta11251	П-500	16	500	1	8
zeta11252	П-800	16	800	1	8
zeta11287	П-800	16	800	2	8
zeta11253	П-1000	16	1000	1	8
zeta11288	П-1000	16	1000	2	8
zeta11280	П-300	25	300	1	8
zeta11286	П-500	25	500	2	8
zeta11271	П-800	25	800	1	8
zeta11282	П-1000	25	1000	2	8